

OPTIMAX 365 高強度UV-A LED検査用ランプ(品番:OPX-365/J)

OPTIMAX365 は、紫外線を照射しますので、体にさらさないでください。使用時は保護服、保護メガネを着用してください。



薬物療法や化粧品をしている場合、紫外線に対してより過敏になる可能性があります。薬物を服用中の方、過去に皮膚病などを患った方、太陽光に敏感だと思われる方は、本製品使用前に医師の相談を受けてください。

スペクトロライン OPTIMAX365 は使用前にフル充電してください。

専用のバッテリーチャージャーを使用してください。
他製品の充電のためにチャージャーを使用しないでください。



ニッケルメタル水素とニッカド電池は似ていて、化学的性質は同じです。

異なる点は NiMH 電池は毒性が無く、短いサイクリングからのどんなメモリの損失もありません。(不活性化は生じず、容量は変わらない)

OPTIMAX365 は危険な環境における使用は認められていません。

防爆が要求されるエリアでの使用はお止めください。

純正の OPTIMAX365 交換パーツを使用していることを確認してください。他メーカーの交換パーツは性能に悪影響をもたらす、保証外になります。

充電と使用：

- ▶ 初めての使用前には必ずフル充電してください。
- ▶ OPTIMAX365 のテールキャップにチャージャーを接続し、AC 電源にプラグを接続してください。およそ 4 時間でフル充電できます。一晩中充電しないでください。
- ▶ OPTIMAX365 はフル充電の後、約 1 時間～1 時間半使用できます。
- ▶ OPTIMAX365 には充電量を示すためのランプが付いています。十分な充電量があるときは、緑のランプが点灯します。バッテリー残量が定められた量を下回った場合は赤いランプが点灯します。赤いランプ点灯時は必ず充電してください。赤いランプ点灯状態でも、使用は可能ですがバッテリーの寿命を縮める事に繋がります。
- ▶ 充電量を示すライトは、充電中は赤く、充電が完了すると緑に点灯します。
- ▶ ランプ本体のボタンを押して、点灯させ使用してください。

NiMHバッテリーの注意と使用：

- ▶ 温度が 0℃以下のときや、40℃以上のときはバッテリーを充電しないでください。
- ▶ バッテリースティックの寿命は極高低温における充電によって影響があります。
- ▶ バッテリーを使用せずに約 30 日から 60 日間放置した場合、完全に放電されます。再度ご使用の場合は、再充電を行なってください。
- ▶ バッテリーを放電しきった状態で放置しないでください。
- ▶ NiMH は最後の容量 10%まで電圧低下がほとんどありません。
(これはバッテリー規定容量の 90%以上の間、ランプが作動することを意味します。)
- ▶ 激しい使用において、このように化学的性質を持つバッテリーは他にありません。
- ▶ 電池平均寿命は 400 回以上(4 時間以上の過充電をしない場合)の NiMH バッテリーを採用。有毒な鉛や水銀を含まない環境にもやさしい電池です。

UV強度の確認：

- ▶ ランプが適正な UV 強度かどうかを確認するために、定期的な検査が必要です。AccuMAX の XRP-3000 ラジオメーター/フォトメーターキット、XRP-1000 デジタルリードアウト ユニットと XS-365 センサーの組み合わせ、更に SpectrolineDM-365X デジタルラジオメーター、あるいは、DSE-100X デジタルリードアウトユニットと DIX-365A 互換式センサーの組み合わせを推奨します。これらの測定器は特別に、320～400nm 内の波長域の、紫外線の放射照度を計測するようにデザインされています。さらに DSE-100 と DIX-555A センサーは 380～400nm 内の波長域の可視光も測定することができます。

使用環境：

OPTIMAX365UV-ALED ランプは下記の状況下で安全に使用できるように設計されております。

- ▶ 屋内での使用 /▶ 最高標高：2000m /▶ 気温：5℃～40℃
- ▶ 最高相対湿度は 31℃までで 80%、そこから比例して 40℃で 50%まで減少する
- ▶ 主電源の電圧振幅は標準電圧の誤差±10%以内にあること
- ▶ 過電圧カテゴリ II /▶ 汚染度 2

テクニカルスペック：

OPTIMAX365(品番:OPX-365/J)	コードレス UV-A LED ライト
長さ	20.3cm
重さ	335g
電源	3.6V, 2AH, NiMH 充電式
連続使用時間	90 分
充電時間	4 時間 (過充電しないでください)

補修部品：

商品	パーツ NO.
AC チャージャー	RB-300/J
バッテリースティック、3.6V、2000mAh r、NiMH	124483
UV-A LED アッセンブリ	125286
UV ゴーグル	UVS-30
12VDC スマートチャージャー	RB-300DC
ホルスター	119846
キャリーケース	CC-365

製品保証：

OPTIMAX365 は購買日から 12 カ月保証されます (NiMH 電池を除く)。またこの保証は製品や LED バルブの乱用や改造には適用されません。工場の試験にて製品に欠陥がある事が確認されたら、無償でフラッシュライトを修理するか、または交換いたします。この保証以外のいかなる品質保証もありません。

お問い合わせは...
Tel・Fax・E-mail で

総発売元 SHINYO SYOKAI CO.,LTD
株式会社 **眞洋商会**
〒552-0002
大阪市港区市岡元町 3-3-21
TEL(06)6582-5497・FAX(06)6582-5495
URL : www.shinyo-syokai.com